المحاضره الثانيه

رجال 911

الضرب الديكارتي

$B\times A$ ازواج $A\times B$

$X\ Y$ $X\ Y$

$$A\times B=\{(x,y)\mid x\in A \wedge y\in B\}$$

مجموعه ازواجه — تنتمي — و — تنتمي

مثال: اذا كانت $A=\{-2,1\}$, $B=\{-3,1,4\}$ اوجد $A\times B$, $B\times A$

الحل

$$A\times B=\{(-2,-3),(-2,1),(-2,4),(1,-3),(1,1),(1,4)\}$$

$$B\times A=\{(-3,-2),(-3,1),(-1,-2),(1,1),(4,-2),(4,1)\}$$

ملحوظه: كل عنصر من عناصر A يجمع ويوضع مع كل عناصر B $(A\times B)$

مثال:

انشئ $A\times B$ علما ان $A=\{1,2\}$, $B=\{w,x,y\}$

الحل

$$A\times B=\{(1,w),(1,x),(1,y),(2,w),(2,x),(2,y)\}$$

* اذا كانت $B\times A$ يكون العكس مع ملاحظه قد تختلف الرموز والاحرف

مثال 1- اوجد قيم x و y التي تحقق المعادله $(x+1,y-\frac{1}{2})=(4,\frac{3}{2})$

الحل

المقدم الاول — المقدم الاول — المقدم الثاني — المقدم الثاني — المسطر الثاني

$x+1=4 \Rightarrow x=4-1=3$

$y-\frac{1}{2}=\frac{3}{2} \Rightarrow y=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=\frac{4}{2}$

مع نقل اداه طرق تتغير الاشاره

$\frac{3+1}{2}=\frac{4}{2}=2$

$y=2$

يتم عليه الجمع توحيد المقامات وجمع البسط

رجال 911